Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 9040200650418

HMI 12000 W/SE XS GX38 OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Flux	1150000
-Z4 - Plus	Audiovisuel	Gradable	Oui
-Z4 - Technologie	Décharge	Intensité	84
Arc	28	Longueur totale	255
Classe énergétique	F	Poids	2.72
Culot	G38	Puissance	12000
Diamètre	100	Teinte du verre	Claire
Distance LCL	450	Température de couleur	6000
Durée de vie	300	Tension d'entrée	160
Fabricant	OSRAM		

Description

XS = eXtreme Seal (température max admissible 450°C)

Les lampes HMI sont les lampes à décharge à courant alternatif dans lequel les brûlures d'arc contienne une atmosphère de vapeur dense comprenant du mercure et les halogénures rares. Leurs principales caractéristiques et avantages sont les suivants:

Très grande efficacité lumineuse d'un maximum de 100 lm/W
Température de couleur lumière du jour d'environ 6000°K
Indice élevé de rendu des couleurs (Ra> 90)
Une capacité de redémarrage à chaud
Peut être obscurci

Applications

L'enregistrement de films et de télévision ayant de la lumière du jour dans le studio ou en extérieur
Reporting (lampes à faible consommation)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Production Film et TV (lampes à haute puissance)
Stage (éclairage pour un effet dramatique)
Photographie Professionnelle

Sécurité

En raison de leur luminance élevée, rayonnement UV et une pression interne élevée pendant le fonctionnement, les lampes HMI ne peut être utilisé que dans des boîtiers fermés spécialement construit à cet effet. Des filtres doivent veiller à ce que le rayonnement UV est réduite à un niveau acceptable. Le mercure est libéré si la lampe se casse. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises. Informations sur la sécurité et la manipulation disponible sur demande ou peut être trouvée dans la notice fournie avec la lampe ou dans le manuel d'utilisation.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com