

## HMI 2500W /SE XS G38 OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE      | Lampes   |
| -Z4 - Technologie  | Décharge |
| Classe énergétique | F        |
| Diamètre           | 60       |
| Fabricant          | OSRAM    |
| Gradable           | Oui      |
| Largeur            | 60       |
| Longueur totale    | 225      |
| packing largeur    | 16       |
| packing poids      | 0.67     |
| Poids              | 0.67     |
| Teinte du verre    | Claire   |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| -Z4 - Plus             | Audiovisuel |
| Arc                    | 14          |
| Culot                  | G38         |
| Durée de vie           | 500         |
| Flux                   | 240000      |
| Intensité              | 25.6        |
| Longueur               | 127         |
| packing hauteur        | 16.5        |
| packing longueur       | 31          |
| packing qte            | 1           |
| Puissance              | 2500        |
| Température de couleur | 6000        |

### Description

XS = eXtreme Seal (température max admissible 450°C)

Les lampes HMI sont les lampes à décharge à courant alternatif dans lequel les brûlures d'arc contiennent une atmosphère de vapeur dense comprenant du mercure et les halogénures rares. Leurs principales caractéristiques et avantages sont les suivants:

- Très grande efficacité lumineuse d'un maximum de 100 lm/W
- Température de couleur lumière du jour d'environ 6000°K
- Indice élevé de rendu des couleurs (Ra> 90)
- Une capacité de redémarrage à chaud
- Peut être obscurci

### Applications

- L'enregistrement de films et de télévision ayant de la lumière du jour dans le studio ou en extérieur
- Reporting (lampes à faible consommation)
- Production Film et TV (lampes à haute puissance)

Toute la lumière sur France Lampes sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

07/02/2026

- Photographie Professionnelle

#### Sécurité

En raison de leur luminance élevée, rayonnement UV et une pression interne élevée pendant le fonctionnement, les lampes HMI ne peuvent être utilisées que dans des boîtiers fermés spécialement construits à cet effet. Des filtres doivent veiller à ce que le rayonnement UV est réduit à un niveau acceptable. Le mercure est libéré si la lampe se casse. Des mesures de sécurité particulières doivent être prises. Informations sur la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande ou peuvent être trouvées dans la notice fournie avec la lampe ou dans le manuel d'utilisation.