

FICHE PRODUIT référence: 9430200450872

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

XBO R 181w /45 C OSRAM





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z4 - Plus	Audiovisuel
Culot	Connecteur
Durée de vie	500
Gradable	Non
Longueur	75
packing hauteur	9.8
packing longueur	18.6
packing qte	2
Position de fonctionnement P 20	
Tension d'entrée	12.8-14.8

-Z4 - Plus	Médical
-Z4 - Technologie	Décharge
Distance focal	45
Fabricant	OSRAM
Intensité	11.75-12.25
Longueur totale	90
packing largeur	12.5
packing poids	0.407
Poids	0.3
Puissance	180
Type de tension d'entrée	DC

Description

Lampes Xenon à arc court avec réflecteur d'une puissance de 180w de marque OSRAM.

Caractéristiques:

Durée de vie : 500H Puissance : 150-210w Puissance : 180w

Tension d'entrée : 12.8-14.8v

Avantages produits:

Luminescence très élevée (source lumineuse ponctuelle)

Qualité de couleur continue, indépendamment du type et de la puissance de la lampe

Teinte de couleur constante pendant la durée de vie de la lampe

Longue durée de vie de la lampe

Consignes de sécurité:

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée à froid et à chaud, les lampes XBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Utiliser systématiquement les enveloppes de protection fournies lors de la manipulation de ces lampes. Elles ne peuvent

Touêtra utilisées commo lambes a uxertes que si les meeures i de cécutifé appropriées sont prises. De plus amples

04/11/2025

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont : Dernière actualisation sur www francelampes com



FICHE PRODUIT référence: 9430200450872

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

L'élément de la lampe au xénon est toujours soumis à une haute pression. Il peut exploser s'il subit un choc ou un endommagement. C'est pourquoi les lampes à réflecteur XBO usagées doivent être stockées dans des endroits inaccessibles dans le boîtier fourni, ou sous le capuchon de protection, avant d'être expédiées pour la mise au rebut.

ment non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ière actualisation sur www.francelampes.com