POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: 6510100687109

## G13 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 Philips (+ starter)



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Connectique | Alim tube led 1-2 cotes |
| -Z4 - Technologie | LED | Alimentation | Ballast Ferromagnétique CCG |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 240 |
| Classe énergétique | E | Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Culot | G13 | Cycle allumage | 200000 |
| Diamètre | 26 | Durée de vie | 50000 |
| Equivalence | 1x30 | Fabricant | PHILIPS |
| Facteur de puissance | 0.9 | Flux | 1575 |
| Gamme | Master | Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Longueur totale | 895 |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 8.5 | packing largeur | 20.2 |
| packing longueur | 1000 | packing poids | 2.7 |
| packing qte | 10 | Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Poids | 0.18 | Puissance | 12 |
| Série | 687 | Teinte du verre | Opale |
| Température de couleur | 6500 | Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | txt_br_EM | Type de tension d'entrée | AC |

## *Description*

Les tubes LED sont compensés, il convient par conséquent de déconnecter le condensateur du luminaire équipé d'un ballast électromagnétique ou ferromagnétique pour éviter la surcompensation. Ne fonctionne pas sur les ballasts électromagnétiques DUO (2 tubes pour un ballast électromagnétique) sauf MASTER LEDtube 600 mm.

Vidéo de montage d'un tube led sur ballast ferromagnétique ICI

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com