POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 6040100638221



Photo non contractuelle

E27 TrueForce LED HPL ND 57-42W 830 Claire 220-240v Philips

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Alimentation	Ballast Ferromagnétique SHP
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL	Angle	360
Classe énergétique	E	Culot	E27
Cycle allumage	50000	Diamètre	84
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	135
Equivalence	200	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.95	Flux	5700
Forme	Tube	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	178	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	21.2	packing largeur	19
packing longueur	27.2	packing poids	2.7
packing qte	6	Poids	0.42
Puissance	42	Série	Trueforce HPL
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_secteur
text_information	txt_br_HQL	text_information	txt_br_SHP

Description

Attention Hauteur 178mm

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

Les lampes LED Philips TrueForce fournissent une solution LED simple avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID).

Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément.

Grâce à une taille de lampe et à une distribution de lumière adaptées, les clients peuvent facilement remplacer les lampes LED TrueForce dans leur système, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l'effet de lumière.

Branchement :
Direct secteur, sur ballast ferromagnétique HPL ou sur ballast ferromagnétique SON
Attention : il faut impérativement enlever les condensateurs et amorceurs

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com