Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

E40 HQL LED 41W /840 6000lm Ledvance

HQL LED 6000 lm 41 W/4000 K E40



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Forme	Ovoïde
-Z4 - Technologie	LED	Fréquence	50/60
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL	Garantie fabricant (année)	5
Alimentation	Secteur français	Gradable	Non
Angle	360	Indice de protection	65
Classe énergétique	D	Indice de rendu des couleurs	80
Consommation d'énergie	41	Longueur totale	202
Culot	E40	Normes - Homologations	CE
Cycle allumage	100000	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Diamètre	125	Plage de fonctionnement	-20 +60
Durée de vie	60000	Poids	0.536
Efficacité lumineuse	146	Puissance	41
Eprel	1157793	Série	HQL
Equivalence	125	Teinte du verre	Opale
Fabricant	LEDVANCE	Température de couleur	4000
Facteur de puissance	0.9	Tension d'entrée	220-240
Flux	6000	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits
Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
Allumage instantané
Domaines d'application
Rues
Zone d'éclairage
Zones piétonnes
Parcs
Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
Caractéristiques produit
Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

branchment direct 230 V
Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
Facteur de puissance : 0,9
Type de protection : IP65
Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
Consignes de sécurité
La lampe peut être plus grande et plus lourde que celle remplacée. Avant l'installation, il faut vérifier si le luminaire et surtout le support sont capables de supporter le poids de la lampe. Si possible, veuillez installer le filin de sécurité inclus dans l'emballage contenant la lampe pour les types 46 W et 95 W.
Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur
Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.
Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.
Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033