
## FICHE PRODUIT référence: 5040100192301

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

# E40 MASTER SON-T PIA PLUS 100w /220 PHILIPS (sodium)





Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast ou platine
Capacité	12
Diamètre	48
Durée de vie	36000
Flux	10700
Gradable	Oui
Intensité	1.2
Longueur totale	210
packing largeur	16.7
packing poids	1.7
Poids	0.13
Teinte du verre	Claire
Temps de chauffe	5

-Z4 - Technologie	Décharge
Arc	47
Culot	E40
Distance LCL	132
Fabricant	PHILIPS
Forme	Tube
Indice de rendu des couleurs (IRC)	25
Largeur	48
packing hauteur	24.5
packing longueur	22.2
packing qte	12
Puissance	100
Température de couleur	1950
Teneur en mercure	16

## Description

#### Réamorçage à chaud. Réallumage instantané

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, une longue durée de vie moyenne et une excellente durée de vie économique

- La technologie PIA permet un amorçage totalement fiable et un réamorçage en quelques secondes.
- Excellent maintien du flux lumineux dans le temps.
- La nouvelle conception de la lampe est plus robuste: elle comporte moins de points de soudure et moins de pièces de montage. Elle offre une très grande résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui augmente sa fiabilité et élimine les risques de défaillance précoce (0% de mortalité à 6000 heures).

### Caractéristiques

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ctualisation sur www.francelampes.com



# FICHE PRODUIT référence: 5040100192301

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- Lampes sans plomb (fixation du culot sans plomb)
- Lampe de forme tubulaire claire
- Le getter ZrCo (Zirconium /Cobalt) assure un excellent maintien du flux lumineux et peu de défaillances précoces

• Tube à décharge avec remplissage d'un mélange sodium-mercure et de xénon

• Flux optimisé

## **Applications**

- Eclairage routier
- Eclairage industriel
- Salles et terrains de sports
- Illumination (ou éclairage à effet décoratif)
- Horticulture