

FICHE PRODUIT référence: BAL638584

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Ballast électronique pour 1 lampe D/E T/E 10w 13w SE 7w 9w 11w ou 1 tube T5 4w 6w 8w 14w 15w T8 10w 16w Osram



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G5-T5/1x6w
Ballast	2G7-SE/1x7w
Ballast	G5-T5/1x16w
Ballast	2G7-SE/1x11w
Ballast	G5-T5/1x4w
Ballast	2G7-SE/1x5w
Ballast	G5-T5/1x15w
Ballast	GX24Q-TE/1x13w
Fréquence	50/60
Hauteur	22
Longueur totale	80
packing largeur	4
packing poids	0.05
Plage de fonctionnement	-15 +50
Tension d'entrée	220-240

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G5-T5/1x14w
Ballast	G5-T5/1x13w
Ballast	G13-T8/1x16w
Ballast	G24Q-DE/1x10w
Ballast	2G7-SE/1x9w
Ballast	G5-T5/1x8w
Ballast	G13-T8/1x10w
Ballast	G24Q-DE/1x13w
Fabricant	OSRAM
Gradable	Non
Largeur	40
packing hauteur	2.2
packing longueur	8
packing qte	1
Poids	0.05

Description

Convient pour les lampes :

G24Q3 DE: 1x 10w, 1x 13w GX24Q3 TE: 1x 13w

2G7 SE: 1x 5w, 7w, 1x 9w, 1x 11w

G5 T5: 1x 4w, 1x 6w, 1x 8w, 1x 14w, 1x15w

G13 T8: 1x 10w, 1x 16w