

FICHE PRODUIT référence: BAL638560

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Ballast électronique pour 1 tube T8 14w 15w 18w T5 24w T8C 22w T5C 22w ou 1 lampe L 18w 24w F 18w 24w Osram



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G13-T12/1x20w
Ballast	2G11-L/1x18w
Ballast	G5-T5/1x24w
Ballast	G10Q-T8C/1x22w
Ballast	2G11-L/1x24w
Fabricant	OSRAM
Gradable	Non
Largeur	40
packing hauteur	17
packing longueur	21.2
packing qte	50
Poids	0.05

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G13-T8/1x18w
Ballast	G13-T8/1x14w
Ballast	2G10-F/1x18w
Ballast	2GX13-T5C/1x22w
Ballast	G13-T8/1x15w
Ballast	2G10-F/1x24w
Fréquence	50/60
Hauteur	22
Longueur totale	80
packing largeur	14.2
packing poids	2.6
Plage de fonctionnement	-15 +50
Tension d'entrée	220-240

Description

Convient pour les lampes :

G13	Т8	1x 14w, 1x 15w, 1x 18w
G5	T5	1x 24w
G10Q	T8C	1x 22w
2GX13	T5C	1x 22w
2G11	L	1x 18w, 1x 24w
2G10	F	1x 18w, 1x 24w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com