Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 515120PPH

E40 Master City White CDO-ET 100w /828 Plus 2900K Philips

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Forme	Ovoïde
-Z4 - Technologie	Décharge	Gradable	Oui
Alimentation	Ballast ou platine	Indice de rendu des couleurs	80
Capacité	16	Intensité	1.24
Classe énergétique	F	Largeur	75
Culot	E40	Longueur totale	186
Diamètre	75	Poids	0.14
Durée de vie	27000	Puissance	100
Fabricant	PHILIPS	Teinte du verre	Opale
Flux	9400	Température de couleur	2900

Description

Caractéristiques:
Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe Master City White CDO-ET offre une excellente stabilité de couleur dans le temps, et une lumière blanche agréable (2800K).
Longue durée de vie (remplacement des lampes à 12000 h)
très bon rendu des couleurs

Avantages:
Gradation possible (réduction de puissance et économies d' énergie) avec ballast électronique HID DV
Excellente qualité de lumière
Excellente stabilité des couleurs

Directement interchangeable avec les lampes SON de même puissance

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Environnement
Haute efficacité lumineuse en lumière blanche
Cette gamme est conforme à la réglementation RoHS, sauf version 70W
Cette gamme est soumise à la DEEE

Applications:
Eclairage résidentiel et centre ville.

Luminaires:
Du fait des rares cas où la lampe pourrait se briser (utilisation incorrecte, vandalisme ou conséquence de la fin de vie de la lampe), le luminaire devrait être en mesure de contenir les particules de verre chaud, métal et céramique

Système:
A utiliser avec un ballast SON et un amorceur SON, en conformité avec les normes CEI. La lampe CDO-ET 70 W doit être utilisée avec un amorceur du type Philips SN 57,SN57 T15 ou SDN57 et les lampes CDO-ET 100 / 150 W doivent être utilisées avec un amorceur du type Philips SN 58, SN 58 T15 ou SDN58
Temps maximal de réamorçage à chaud : 15 minutes. Si la lampe ne s'allume pas (par ex. avec les amorceurs T5), il faut couper l'installation pendant 15 minutes
Gradation possible avec ballast électronique HID DV
L'utilisation d'un ballast électronique typePrima vision permet d'optimiser les performances de la lampe

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033