Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

2G11 LED DULUX L 25w 830 Dépolie HF 220-240v OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Indice de protection	20
-Z4 - Technologie	LED	Indice de rendu des couleurs	80
Alimentation	Secteur français	Intensité	0.11
Angle	140	Largeur	44
Classe énergétique	E	Longueur totale	537
Consommation d'énergie	25	Normes - Homologations	CE
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Culot	2G11	Plage de fonctionnement	-20 +50
Cycle allumage	200000	Poids	0.21
Durée de vie	30000	Puissance	25
Efficacité lumineuse	118	Teinte du verre	Opale
Eprel	1404782,2206864	Température de couleur	3000
Equivalence	55	Tension d'entrée	220-240
Fabricant	OSRAM	text_information	txt_nrne
Facteur de puissance	0.9	text_information	txt_br_EM
Flux	2950	text_information	txt_br_secteur
Gradable	Non	Type de tension d'entrée	AC

Description

Caractéristiques produit

LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains

Culot 2G11 à quatre broches

Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Type de protection : IP20

Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

Lampes sans mercure

Avantages produits

Remplacement rapide, simple et sûr

Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventionnelles

Faible consommation d'énergie

Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

Domaines d'application

Bureaux, bâtiments publics

Commerces

Hôtels, restaurants

Industrie

Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Consignes de sécurité
Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 45°C à l'intérieur du luminaire.
Ne convient pas pour un fonctionnement avec des alimentations conventionnelles
Ne convient pas pour un fonctionnement en duo
Le point Tc est situé sous le module LED à l'arrière de la lampe.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com