

FICHE PRODUIT référence: 6040100305625

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

BY22D MAS LED SOX 18W 840 FR PHILIPS





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|------------------------------------|------------|
| Alimentation | LED Driver |
| Classe énergétique | D |
| Culot | B22 |
| Diamètre | 52 |
| Efficacité lumineuse | 138 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Forme | Tube |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| packing hauteur | 5.2 |
| packing longueur | 31.2 |
| Poids | 0.43 |
| Teinte du verre | Dépolie |

| -Z4 - Technologie | LED |
|------------------------|---------|
| Angle | 230 |
| Consommation d'énergie | 18 |
| Cycle allumage | 50000 |
| Durée de vie | 50000 |
| Fabricant | PHILIPS |
| Flux | 2500 |
| Gradable | Non |
| Longueur totale | 312 |
| packing largeur | 5.2 |
| packing qte | 1 |
| Puissance | 18 |
| Température de couleur | 4000 |

Description

Ampoule de technologie LED à culot B22 de forme Tube de finition Dépolie d'une puissance de 18w de marque PHILIPS.

Caractéristiques: Durée de vie : 50000H Flux: 2500Lm Puissance: 18w

Température de couleur : 4000°K

Les lampes LED Philips TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique - SOX) constituent une solution LED simple à amortissement court pour

remplacer les systèmes SOX. Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID.

Elles ne demandent qu'un investissement initial faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. Grâce à une taille de lampe, un culot et une distribution

Toudealumièrea a dantés vo o un ground a character de la marcha del la marcha de la



FICHE PRODUIT référence: 6040100305625

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

TrueForce, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage en optimisant la sécurité et le confort, sans avoir à sacrifier l'effet de lumière.

Mises en garde et sécurité bull Ce produit nécessite un ballast LED pour fonctionner. Il est recommandé de l'utiliser avec le driver LED Philips Xitanium modèle 9290009307/9290009308.

> ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com