POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 5048436613518



Photo non contractuelle

BY22D Sox 135w 1800K SPL (sodium)

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Platine conventionnelle	Capacité	45
Classe énergétique	C	Culot	BY22D
Diamètre	66	Durée de vie	12000
Fabricant	SPL	Flux	22600
Forme	Tube	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70	Intensité	0.82
Longueur totale	775	packing hauteur	88
packing largeur	23.3	packing longueur	31
packing poids	10	packing qte	12
Poids	0.72999999999999998	Position de fonctionnement	P 20
Puissance	135	Teinte du verre	Claire
Température de couleur	1800		

Description

Caractéristiques:

- Lampe à vapeur de sodium basse pression avec tube à décharge en U.
- Enveloppe claire de forme tubulaire, sous vide.
- Lumière jaune monochromatique
- Répartition uniforme du sodium grâce aux trous d'équilibrage ce qui permet une plus grande efficacité, un meilleur maintient du flux lumineux et une durée de vie améliorée.

Avantage utilisateur:

- Efficacité lumineuse très élevée

Recommandations maintenance:

- Pour maintenir la qualité de l'instalation d'éclairage, il est recommandé d'effectuer un remplacement groupé de ces lampes après 12 000 heures d'utilisation.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Le fonctionnement sur ballast électronique permet de réaliser 10 à 40% d'économies d'énergie.

Installation:
Positions de fonctionnement:

- SOX 35 et 55W=H110 (verticale +/- 110°)
- SOX 90 , 135 et 180W=P20 (horizontale +/-20°)

Applications:

- Eclairage routier et de sécurité, tunnels, ports, docks, carrières, fonderies, aciéries...

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com