POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 5048435303618



Photo non contractuelle

BY22D Sox-E 36w 1800K SPL (sodium)

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Platine conventionnelle	Classe énergétique	C
Culot	BY22D	Diamètre	53
Durée de vie	12000	Fabricant	SPL
Flux	6100	Forme	Tube
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Intensité	0.32	Longueur totale	425
packing hauteur	5.3	packing largeur	5.3
packing longueur	42.5	packing poids	0.32
packing qte	1	Poids	0.32000000000000001
Position de fonctionnement	H 110	Puissance	36
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	1800

Description

Caractéristiques:

1. Lampe à vapeur de sodium basse pression avec tube à décharge en U, caractérisée par une efficacité exceptionnelle

1. Enveloppe claire de forme tubulaire, sous vide.

1. Lumière jaune monochromatique.

1. Philips Solid-State Getter (PSG), getter de forme solide pour une plus grande fiabilité

1. Répartition uniforme du sodium grâce aux trous d'équilibrage ce qui permet une plus grande efficacité, un meilleur maintient du flux lumineux et une durée de vie améliorée.

1. Déperdition thermique inferieure aux lampes standards, d'où une efficacité améliorée.

Avantage utilisateur:

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. La lampe la plus performante de par son efficacité lumineuse.

1. Excellente fiabilité (0% de défaillance après 6 000 heures d'utilisation) entraînant un faible coût de maintenance.

1. Puissance consommée stabe tout au long de la durée de vie de la lampe.

Recommandations maintenance:

1. Pour maintenir la qualité de l'instalation d'éclairage, il est recommandé d'effectuer un remplacement groupé de ces lampes après 14 000 heures d'utilisation.

Installation:
Positions de fonctionnement:

1. MASTER SOX-E PSG 36W=H110 (verticale +/- 110°) (position de fonctionnement universelle dans des luminaires positionnés de façon à les isoler des chocs)

Applications:

1. Eclairage routier et de sécurité, tunnels, ports, docks, carrières, fonderies, aciéries...

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com