POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: A030200870823

Ballast électronique Gradable Dali pour 1 tube T8 58w Osram

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G13-T8/1x58w
Classe électrique	I	Durée de vie	100000
Fabricant	OSRAM	Fréquence	50/60
Gradable	Oui	Hauteur	21
Indice de protection	20	Largeur	30
Longueur totale	360	packing hauteur	9.8
packing largeur	16.5	packing longueur	39.2
packing poids	5.679	packing qte	20
Plage de fonctionnement	+10 +50	Plage de gradation	1-100
Poids	0.27	Protocole	DALI
Tension d'entrée	220-240	Type de Gradation	Touch Dim
Type de Gradation	Touch Dim Sensor	Type de tension d'entrée	AC/DC

Description

Avantages du produit

Garantie Système+ disponible
Intégration facile dans le luminaire grâce aux mêmes dimensions que DALI GI ECG
Fonction TouchDIM pour une gradation facile et peu coûteuse de plusieurs ballasts
Même flux lumineux en courant continu et alternatif
Gradation des lampes à amalgame sans scintillement ni durée de vie réduite
Redémarrage automatique après remplacement de la lampe

Caractéristiques du produit DALI

Commande via l'interface DALI
Conformité avec DALI Version-1 et CEI 60929
Entrée de commande protégée contre les surtensions et les inversions de polarité (OSRAM ECG)

Fonction Touch DIM et Touch DIM Sensor

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Gradation manuelle sans contrôleur et avec interrupteurs standard
Y compris la fonction de mémoire (double clic) et le démarrage progressif
Caractéristiques du produit
Fonction couloir pour une connexion directe de l'ECG au capteur de mouvement commun
Fonction couloir avec programme d'éclairage préprogrammé
Fonction Touch DIM pour un paramétrage libre de la valeur de la lumière et de l'heure d'allumage
Convient pour SMART GRID pour un retour d'information sur l'alimentation secteur consommée et les heures de fonctionnement de la lampe
Adapté à la fonction d'urgence pour la détection automatique de l'éclairage de secours par ECG
Très faible consommation en veille : < 0,5 W
Durée de vie : > 100 000 h (pour T = 65 °C à Tc)
Très grand nombre de cycles de commutation : jusqu'à 300 000
Plage de variation : 1…100 % (3…100 % avec lampe fluocompacte)
Fonction POWER2LAMP pour une adaptation optimale de la puissance ECG à la lampe pendant la durée de vie de la lampe
Fréquence réseau : 0 Hz, 50…60 Hz, CA redressé
Zone d'application
Convient pour une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours selon EN 50172/DIN VDE 0108-100
Installation dans des systèmes d'éclairage de secours selon CEI 61347-2-3, annexe J
Industrie
Bureaux, couloirs et débarras en open space
bâtiments publiques
Salles de sport et usines
éclairage de bande
Convient aux luminaires de classe de protection I

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com