

## Ballast électronique pour 2 tubes T8 18w ou 2 lampes L 18w ou F 18w Osram



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G13-T8/2x18w
Classe électrique	I
Fabricant	OSRAM
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	150
packing largeur	16.6
packing poids	2.283
Plage de fonctionnement	-15 +50
Tension d'entrée	220-240

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	2G10-F/2x18w
Ballast	2G11-L/2x18w
Durée de vie	30000
Fréquence	50/60
Hauteur	28
Largeur	40
packing hauteur	18
packing longueur	17.7
packing qte	20
Poids	0.105

### Description

Accessoire pour sources lumineuses de type Ballast électronique de technologie Fluorescence de marque OSRAM.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français  
Durée de vie : 30000H  
Tension d'entrée : 220-240v

Culot	Type
G13	T8
2G10	F
2G11	L

Nb lampe & puissance
2x 18w
2x 18w
2x 18w

Avantages produits

Boîtier compact

Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe

Domaines d'application

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

15/12/2025

Bâtiments publics  
Salles de sport  
Bandeau lumineux  
Convient aux luminaires de classe de protection I