POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 6040200072017

Photo non contractuelle

E27 Ampoule NAV LED 35W = 70W 5400 lm 2700K Ledvance

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique SHP	Alimentation	Secteur français
Angle	360	Classe énergétique	D
Consommation d'énergie	35	Culot	E27
Cycle allumage	100000	Diamètre	38
Durée de vie	25000	Efficacité lumineuse	154
Eprel	371177	Equivalence	70
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	5400	Forme	Tube
Fréquence	50/60	Gradable	Non
Indice de protection	65	Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Intensité	0.155	Longueur totale	210
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	11.7	packing largeur	15.2
packing longueur	31.4	packing poids	1.166
packing qte	6	Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	0.12	Puissance	35
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	2700
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_secteur
text_information	txt_br_secteur	text_information	txt_br_SHP
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Avantages produits

Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre plein ellipsoïde dépoli
Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
Économise jusqu'à 78 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV)
Allumage instantané

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles

Caractéristiques produit

Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC
Très haute efficacité jusqu'à 190 lm/W
Facteur de puissance : 0,9
Type de protection : IP65
Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)

Domaines d'application

Rues
Zone d'éclairage
Zones piétonnes
Parcs
Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Conseils de sécurité
Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur
Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.
Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.
Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.
Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033