

FICHE PRODUIT référence: A140200239838

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 18 W 350 mA Coupure de phase



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.95
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	30
Largeur	43
Normes - Homologations	CE
packing largeur	15.1
packing poids	1.563
Plage d'intensite de sortie	100
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	18
Tension de sortie	32-54

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	II
Fabricant	LEDVANCE
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	130
packing hauteur	9.1
packing longueur	24.7
packing qte	10
Plage d'intensité de sortie	350
max	
Poids	0.124
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

Description

Avantages du produit

- Â. Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché
- Garantie de 5 ans
- Corps mince pour installations exigues
- Â. Haute efficacité et fiabilité

Caractéristiques du produit

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sor Dernière actualisation sur www.francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: A140200239838

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

- Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
- Dimmable on the leading edge and trailing edge
- Dimmable de 10?100%
- Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Type de protection : IP20
- Â. Courant de sortie constant et dédié
- Faible taux d'ondulation de courant < 5%
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
- Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles

Zones d'application

- Â. Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
- Pour les installations SELV intérieures
- Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels

Technique / Accessoires

• Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée

iment non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées si