

RX7S LED 30w 4000-4500°K 138mm 230v



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|-------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | A |
| Culot | RX7S |
| Efficacité lumineuse | 110 |
| Fabricant | SEVEN |
| Flux | 3300 |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 64 |
| Largeur | 38 |
| Matière | Alliage Aluminium |
| Normes - Homologations | Rohs |
| packing largeur | 33 |
| packing poids | 25 |
| Plage de fonctionnement | -25 +45 |
| Puissance | 30 |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | txt_secteur |

| | |
|------------------------------------|----------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 270 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Durée de vie | 36000 |
| Equivalence | 150 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Garantie fabricant (année) | 3 |
| Hauteur | 55 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | >80 |
| Longueur totale | 138 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 35 |
| packing longueur | 48 |
| packing qte | 100 |
| Poids | 0.18 |
| Température de couleur | 4000 |
| text_information | txt_nrne |

Description

ATTENTION:

Pour remplacer votre lampe à iodures métalliques 150w par cette lampe led 30w, il vous faut :

Débrancher la platine et brancher cette lampe led directement sur le secteur français (220 à 240v)

Il faut aussi une bonne ouverture afin que le ventilateur incorporé à la lampe évacue la chaleur du spot.

AVANTAGES :

Plus de platine pour les lampes iodures métalliques.

Moins de chauffe.

Economie d'électricité et de climatisation.

Eclairage instantané même après extinction.

Se branche directement sur un lampadaire halogène avec variateur(cette lampe est dimmable)