FICHE PRODUIT référence: 474995 POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Starter ST172 18w, 20w, 22w Montage Série **OSRAM**



Caractéristiques

Accessoires
22
OSRAM
22
23
23.5
500
18 - 22

-Z5 - Matériel	Starter
Durée de vie	35000
Gradable	Non
Longueur totale	34
packing largeur	23
packing poids	3.9
Poids	0.01
Tension d'entrée	220-240

Description

OSRAM Starter ST172 pour une utilisation en série à 230V AC

Montage Série Tubes fluorescents 18w, 20w, 22w

Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C

Document non contractuel·Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com