

FICHE PRODUIT référence: BAL910400

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81







Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G13-T12/1x20w
Ballast	2G11-L/1x18w
Ballast	G5-T5/1x24w
Ballast	G10Q-T8C/1x22w
Ballast	2G11-L/1x24w
Fabricant	PHILIPS
Hauteur	22
Longueur totale	70
packing largeur	20
packing poids	2.1
Poids	0.04

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G13-T8/1x18w
Ballast	G13-T8/1x14w
Ballast	2G10-F/1x18w
Ballast	2GX13-T5C/1x22w
Ballast	G13-T8/1x15w
Ballast	2G10-F/1x24w
Gradable	Non
Largeur	40
packing hauteur	12.5
packing longueur	22.5
packing qte	50
Tension d'entrée	220-240

Description

Ballast Electronique HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V PHILIPS

Allumage de la lampe en 0,5 à 1s Durée de vie de la lampe accrue

Convient pour les lampes :

G13	Т8	1x 14w, 1x 15w, 1x 18w
G5	T5	1x 24w
G10Q	T8C	1x 22w
2GX13	T5C	1x 22w
2G11	L	1x 18w, 1x 24w
2G10	F	1x 18w, 1x 24w

Le ballast HF-Matchbox Red est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C

30/10/2025

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: BAL910400

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

et PL-L/S.

La gamme HF-M Red se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) A2.

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com