POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: BALG696896

Ballast électronique Gradable pour 1 tube T5 13w 14w 21w 24w 39w T8 36w L 24w 36w 40w Philips

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	2G11-L/1x40w
Ballast	G5-T5/1x39w	Ballast	G5-T5/1x14w
Ballast	G5-T5/1x13w	Ballast	G5-T5/1x34w
Ballast	2G11-L/1x36w	Ballast	G5-T5/1x24w
Ballast	G13-T8/1x36w	Ballast	G5-T5/1x21w
Ballast	G5-T5/1x20w	Ballast	2G11-L/1x24w
Durée de vie	50000	Fabricant	PHILIPS
Gradable	Oui	Hauteur	21
Largeur	30	Longueur totale	350
packing hauteur	2.1	packing largeur	3
packing longueur	35	packing poids	0.26
packing qte	1	Poids	0.26
Tension d'entrée	220-240	Type de Gradation	Touch & Dali

Description

Ballast électronique intelligent haute fréquence pour la gradation, utilisant DALI (interface d'éclairage à adressage numérique conformément à IEC62386) ou le protocole à bouton-poussoir Touch and Dim pour lampes fluorescentes (compactes). Anticipe la réglementation à venir en répondant aux exigences A1BAT. Une commande spéciale permet de récupérer la consommation électrique de l'alimentation du système, et une autre commande donne la possibilité de demander quelles puissances de lampe sont raccordées.

Convient pour les lampes:

G5	T5 :	1x 13w, 1x 14w, 1x 19w, 1x 20w, 1x 21w, 1x 24w, 1x 34w, 1x 39w
G13	T8	1x 36w

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

2G11	T5 :	1x 24w, 1x 36w, 1x 40w

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com