

FICHE PRODUIT référence: BAL821504

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Ballast électronique pour 1 ou 2 lampes D/E 10w SE 5w 7w 9w 11w ou 1 tube T8 10w T5 6w 8w Osram



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	
-Z4 - Technologie	Fluorescence	
Alimentation	Secteur français	
Ballast	G5-T5/1x8w	
Ballast	G5-T5/2x6w	
Ballast	G24Q-DE/1x10w	
Ballast	2G7-SE/2x9w	
Ballast	2G7-SE/1x5w	
Ballast	G5-T5/2x8w	
Ballast	2G7-SE/1x11w	
Fabricant	OSRAM	
Gradable	Non	
Largeur	40	
packing hauteur	17.8	
packing longueur	24.6	
packing qte	50	
Poids	0.05	

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation	
-Z5 - Matériel	Ballast électronique	
Ballast	2G7-SE/2x11w	
Ballast	2G7-SE/1x7w	
Ballast	2G7-SE/2x5w	
Ballast	G24Q-DE/2x10w	
Ballast	G5-T5/1x6w	
Ballast	2G7-SE/2x7w	
Ballast	G13-T8/1x10w	
Ballast	2G7-SE/1x9w	
Fréquence	50/60	
Hauteur	22	
Longueur totale	80	
packing largeur	16	
packing poids	3	
Plage de fonctionnement	-15 +50	
Tension d'entrée	220-240	

Description

Convient pour les lampe

G24Q3	DE:	1x 10w
2G7	SE:	1x 5w, 1x 7w, 1x 9w, 1x 11w
G5	T5:	1x 6w, 1x 8w
G13	T8:	1x 10w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Page 1/1

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033