


PLUG 800mA Bleu

Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z5 - Matériel	Plug
Alimentation	LED Driver	Fabricant	TRIDONIC
Intensité	0.8	packing poids	0.001
packing qte	1	Poids	0.01

Description

Description du produit

- Résistance pré-établie pour le réglage du courant
- Compatible avec les Driver LED dotées de l'interface I-select 2 ; pas compatible avec I-select (génération 1)
- La résistance a une isolation de base
- Puissance de la résistance de 0,25 W
- Tolérance électrique de $\pm 2\%$ pour du courant nominal
- Compatible avec les Driver LED des séries PRE et EXC

Exemple de calcul

- $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$
- Tolérance de la résistance de 1 % ; puissance 0,1 W ; isolation de base requise
- Si une valeur de résistance hors de la plage spécifique est utilisée, le courant minimal (valeur de résistance trop grande) ou maximal (valeur de résistance trop faible) est réglé automatiquement.