

FICHE PRODUIT référence: 6439300003040

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

RX7S LED 30w 4000-4500°K 138mm 230v





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A
Culot	RX7S
Efficacité lumineuse	110
Fabricant	SEVEN
Flux	3300
Gradable	Non
Indice de protection	64
Largeur	38
Largeur Matière	38 Alliage Aluminium
Matière	Alliage Aluminium
Matière Normes - Homologations	Alliage Aluminium Rohs
Matière Normes - Homologations packing largeur	Alliage Aluminium Rohs 33
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids	Alliage Aluminium Rohs 33 25
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	Alliage Aluminium Rohs 33 25 -25 +45
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	Alliage Aluminium Rohs 33 25 -25 +45 30

-Z4 - Technologie	LED
Angle	270
Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	36000
Equivalence	150
Facteur de puissance	0.9
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	55
Indice de rendu des	>80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	138
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	35
packing longueur	48
packing qte	100
Poids	0.18
Température de couleur	4000
text information	txt nrne

Description

ATTENTION:

Pour remplacer votre lampe à iodures métalliques 150w par cette lampe led 30w, il vous faut :

Débrancher la platine et brancher cette lampe led directement sur le secteur français (220 à 240v)

Il faut aussi une bonne ouverture afin que le ventilateur incorporé à la lampe évacue la chaleur du spot.

Document non contractuel-Les informations ne sont



FICHE PRODUIT référence: 6439300003040

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

AVANTAGES:

Plus de platine pour les lampes iodures métalliques.

Moins de chauffe.

Economie d'électricité et de climatisation.

Eclairage instantané même après extinction.

Se branche directement sur un lampadaire halogène avec variateur(cette lampe est dimmable)