



Photo non contractuelle

Ensemble complet : A200500414477 + A200500403785

Variateur Encastrable 3 - 120w Tradim (pour boîte d'encastrement 60)



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Encastré
-Z5 - Matériel	Variateur
Finition	Aluminium
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Largeur	71
packing hauteur	3.8
packing longueur	7.1
Poids	0.075
Puissance	3-120

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	Incandescence
Alimentation	Secteur français
Fréquence	50/60
Hauteur	38
Intensité	1.3
Longueur totale	71
packing largeur	7.1
packing qte	1
Profondeur d'encastrement	40
Tension d'entrée	220-240

Description

Pour un ensemble complet ; A200500414477 + A240500403785

Ce variateur fonctionne pour les technologies suivantes :

Led 230v maxi 70w

Led 12v maxi 120w

Halogène 230v maxi 120w

Halogène 12v maxi 120w

Incandescence 230v maxi 120w