POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: C010500141961



Photo non contractuelle

## Kit Ruban led Ecobasic 6,8w/m 3 mètres + inter + alimentation 3000K

### *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Chemin lumineux |
| -Z4 - Emplacement | Applique | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 110 |
| Classe électrique | II | Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Durée de vie | 30000 | Fabricant | Bailey Lights |
| Facteur de puissance | 0.84 | Flux / Mètre | 700 |
| Gamme | Ruban | Gradable | Non |
| Hauteur | 1.2 | Indice de protection | 20 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Largeur | 10 |
| Longueur | 300 | Longueur totale | 250 |
| Matière | Silicone | packing hauteur | 0.12 |
| packing largeur | 1 | packing longueur | 25 |
| packing poids | 0.193 | packing qte | 1 |
| Poids | 0.193 | Puissance / Mètre | 6.8 |
| Sécable | Non | Source d'alimentation | Incluse |
| Source lumineuse | Intégrée | Température de couleur | 300 |
| Tension d'entrée | 12 | Type de tension d'entrée | AC |

### *Description*

BAI Ruban LED Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur

Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur et adaptateur d'alimentation. Installation facile et rapide grâce au système de connexion et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10 cm. Peut être étendu jusqu'à 5 mètres, par soudure. Les rubans teinte de couleur 3000K

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

sont souvent utilisées là où l'atmosphère est nécessaire.

ATTENTION: Ne pas connecter directement à la tension du secteur.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com