

FICHE PRODUIT référence: A200500426784

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Variateur mural LED RC 3-150W



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Encastré
-Z5 - Matériel	Variateur
Fréquence	50/60
Indice de protection	20
Longueur totale	71
packing largeur	7.1
packing poids	0.06
Poids	0.06
Puissance	3-150
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Gradable	Oui
Largeur	71
Normes - Homologations	CE
packing longueur	7.1
packing qte	1
Profondeur d'encastrement 40	
Tension d'entrée	220-240

Description

Ce variateur mural à LED [3-150W/VA] est adapté à la gradation ou à la modification [retrofit] de **lampes à LED** (230V, max 70W),

de lampes à incandescence ou halogènes [230V, max 120W],

de lampes halogènes 12V combinées à des transformateurs électroniques à intensité variable [120W maximum]

de lampes LED basse tension en combinaison avec des drivers de LED dimmables [120W max).

Ce variateur a un démarrage progressif, afin d?éviter les courants d'appels qui affectent négativement la durée de vie des lampes à LED. Avec un interrupteur à 2 directions, ce variateur peut commander une lampe (LED) en combinaison avec un interrupteur alternatif (circuit hôtel). Variateur à découpage de phase ("R, C"), 230V / 50Hz

ocument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com