



Photo non contractuelle

Interrupteur photo-électrique avec sensor réglable HALOTEC



Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z5 - Divers connectique | Détecteur de mouvement et crépusculaire |
|----------------------|-------------|--------------------------|---|
| Angle | 360 | Fabricant | HALOTEC |
| Fréquence | 50/60 | Gradable | Non |
| Indice de protection | 44 | Intensité | 10 |
| packing poids | 0.15 | packing qte | 1 |
| Poids | 0.15 | Tension d'entrée | 230-240 |

Description

Cet interrupteur sans contact par détection de lumière, vous permet d'éclairer facilement votre allée, jardin, parking, etc...

Dès que la luminosité décroît (sensor réglable de 5 à 100 LUX), l'interrupteur allume automatiquement vos luminaires.

Ne convient pas pour un éclairage fluorescent

Accessoire pour sources lumineuses de marque HALOTEC.

Caractéristiques:

Tension d'entrée : 230-240v

Sensor crépusculaire : 5 - 100 Lux