

BY22D MAS LED SOX 18W 840 FR PHILIPS

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	230
Classe énergétique	D	Consommation d'énergie	18
Culot	B22	Cycle allumage	50000
Diamètre	52	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	138	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.9	Flux	2500
Forme	Tube	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	312
packing hauteur	5.2	packing largeur	5.2
packing longueur	31.2	packing qte	1
Poids	0.43	Puissance	18
Série	SOX	Teinte du verre	Dépolie
Température de couleur	4000		

Description

Ampoule de technologie LED à culot B22 de forme Tube de finition Dépolie d'une puissance de 18w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:
Durée de vie : 50000H
Flux : 2500Lm
Puissance : 18w
Température de couleur : 4000°K

Les lampes LED Philips TrueForce pour éclairage public (espaces urbains/voie publique – SOX) constituent une solution LED simple à amortissement court pour remplacer les systèmes SOX. Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID.

Elles ne demandent qu'un investissement initial faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément.

Tout achat de plus de 100 lampes sur www.francelampes.com ou par mail: info@francelampes.com

de lumière adaptés, vous pouvez facilement remplacer les systèmes SOX traditionnels par des lampes SOX LED TrueForce, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage en optimisant la sécurité et le confort, sans avoir à sacrifier l'effet de lumière.

Mises en garde et sécurité

bull Ce produit nécessite un ballast LED pour fonctionner. Il est recommandé de l'utiliser avec le driver LED Philips Xitanium modèle 9290009307/9290009308.