



## Coupleur de bouton poussoir VIVARES ZB COUPLER Zigbee LEDVANCE



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Distance de détection	10
Finition	Blanc
Gradable	Non
Implantation	Mur
Largeur	43
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	TÜV
packing hauteur	6
packing longueur	19
packing qte	10
Poids	0.024
Puissance	0.30

-Z3 - Implantation	Mur
Alimentation	Secteur français
Fabricant	LEDVANCE
Fréquence	50/60
Hauteur	15
Indice de protection	20
Longueur totale	50
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	11.4
packing poids	0.456
Plage de fonctionnement	-20 +45
Protocole	ZigBee
Tension d'entrée	100-240

### Description

Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 pour intégrer des interrupteurs standard dans un système d'éclairage sans fil.

Caractéristiques produit:

Coupleur de bouton-poussoir avec technologie sans fil Zigbee 3.0. Fonctionnement sur secteur ou courant continu possible.

Avantages produits:

Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB. 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel. Gérer différentes pièces, groupes, appareils et les rappels de scènes. Les petites dimensions permettent un montage dans une boîte d'encastrement standard. Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire.

Domaines d'application:

Bureaux. Couloirs. Salles de classe. Salles de formation. Escaliers. Zones sanitaires.