



Coupleur de bouton poussoir VIVARES ZB COUPLER Zigbee LEDVANCE



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Encastré	Alimentation	Secteur français
Distance de détection	10	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	15
Implantation	Mur	Indice de protection	20
Largeur	43	Longueur totale	50
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	6	packing largeur	11.4
packing longueur	19	packing poids	0.456
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.024	Protocole	ZigBee
Puissance	0.30	Tension d'entrée	100-240

Description

Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 pour intégrer des interrupteurs standard dans un système d'éclairage sans fil.

Caractéristiques produit:

Coupleur de bouton-poussoir avec technologie sans fil Zigbee 3.0. Fonctionnement sur secteur ou courant continu possible.

Avantages produits:

Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB. 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel. Gérer différentes pièces, groupes, appareils et les rappels de scènes. Les petites dimensions permettent un montage dans une boîte d'encastrement standard. Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire.

Domaines d'application:

Bureaux. Couloirs. Salles de classe. Salles de formation. Escaliers. Zones sanitaires.