

Leddriver Xitanium 36W WH 0.3-1.05A 54V Is G2 Philips

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	200
packing largeur	21
packing poids	4.5
Plage d'intensité de sortie	300
Plage de fonctionnement	-20 +65
Poids	0.14
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Philips SimpleSet

-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z5 - Matériel	LED Driver
Fabricant	PHILIPS
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	32
Largeur	75
packing hauteur	15
packing longueur	38
packing qte	20
Plage d'intensité de sortie	1050
max	
Plage de gradation	10-100
Puissance	36
Tension de sortie	24-54

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver de technologie LED d'une puissance de 36w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français
Puissance : 36w
Tension d'entrée : 220-240v