

Leddriver Xitanium 36W WH 0.3-1.05A 54V Is G2
Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Fabricant	PHILIPS
Fréquence	50/60	Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Gradable	Non	Hauteur	32
Indice de protection	20	Largeur	75
Longueur totale	200	packing hauteur	15
packing largeur	21	packing longueur	38
packing poids	4.5	packing qte	20
Plage d'intensite de sortie	300	Plage d'intensité de sortie max	1050
Plage de fonctionnement	-20 +65	Plage de gradation	10-100
Poids	0.14	Puissance	36
Tension d'entrée	220-240	Tension de sortie	24-54
Type de Gradation	Philips SimpleSet		

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver de technologie LED d'une puissance de 36w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Puissance : 36w

Tension d'entrée : 220-240v