Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Leddriver Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V Philips

Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Largeur	30
-Z4 - Emplacement	Intégration	Longueur totale	280
-Z4 - Technologie	LED	Plage d'intensite de sortie	120
-Z5 - Matériel	LED Driver	Plage d'intensité de sortie ma	400
Alimentation	Secteur français	Plage de fonctionnement	-25 + 50
Fabricant	PHILIPS	Poids	0.195
Fréquence	50/60	Puissance	36
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Non	Tension de sortie	50-115
Hauteur	21	text_information	txt_nrne
Indice de protection	20		

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver de technologie LED d'une puissance de 36w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Puissance : 36w
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com