

## FICHE PRODUIT référence: A030200825564

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

## Ballast électronique pour 2 tubes T5 80w Osram





### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Fabricant	OSRAM
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	424
packing largeur	16.3
packing poids	7.877
Plage de fonctionnement	-10 +50
Tension d'entrée	220-240

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G5-T5/2x80w
Durée de vie	100000
Fréquence	50/60
Hauteur	21
Largeur	30
packing hauteur	9.8
packing longueur	45.5
packing qte	20
Poids	0.4

#### Description

#### Avantages du produit

Longue durée de vie de la lampe

Aucun effet indésirable dû à une commutation marche/arrêt fréquente

Redémarrage automatique après remplacement de la lampe

Amorçage parfait de la lampe pour les applications avec détecteurs de mouvement

Système certifié VDE/VDE EMC

Efficacité énergétique très élevée grâce à la technologie de coupure

#### Caractéristiques du produit

Tension d'alimentation : 220...240 V Tension secteur: 198...264 V Fréquence de ligne : 50 Hz | 60Hz

Allumage de la lampe avec préchauffage optimal du filament

Durée de vie : jusqu'à 100 000 h (température à Tc = 65 °C, taux de défaillance max. 10 %)

Indice d'efficacité énergétique IEE: A2

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE

Toute 62 Hithere as bout a vol 3d 3d 3 www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033



# FICHE PRODUIT référence: A030200825564

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Arrêt automatique des lampes défectueuses et en fin de vie (EoL T.2)

Zone d'application

Industrie
Bureaux, couloirs et débarras en open space
bâtiments publiques
Salles de sport et usines
éclairage de bande
Modernisation des systèmes existants