Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

# Leddriver Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/ls Philips

*Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/ls*

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | Largeur | 75 |
| -Z4 - Emplacement | Capoté | Longueur totale | 200 |
| -Z4 - Technologie | LED Driver | Plage d'intensite de sortie | 150 |
| -Z5 - Matériel | LED Driver | Plage d'intensité de sortie ma | 1050 |
| Alimentation | Secteur français | Poids | 0.14 |
| Fabricant | PHILIPS | Protocole | DALI |
| Fréquence | 50/60 | Puissance | 36 |
| Gamme | Courant Constant (milli-Ampèr | Tension d'entrée | 220-240 |
| Gradable | Oui | Tension de sortie | 24-54 |
| Hauteur | 32 | text_information | txt_nrne |
| Indice de protection | 20 | Type de Gradation | Philips SimpleSet |

## Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED Driver d'une puissance de 36w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Puissance : 36w
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com



Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033