

FICHE PRODUIT référence: A030110061201

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Ballast électronique pour 1 lampe T5 de 36w-41w et 2 lampes T5 de 10w-21w Beasun





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Secteur français
Ballast	G10Qb-T5/2x21w
Ballast	G10Qb-T5/1x40w
Ballast	G5-T5/2x11w
Ballast	G10Qb-T5/2x15w
Ballast	G10Qb-T5/1x41w
Ballast	G5-T5/2x16w
Facteur de puissance	0.99
Gradable	Non
Largeur	60
packing hauteur	18.5
packing longueur	42.5
packing qte	10
Plage de fonctionnement	-10 +40
Puissance	36-41- 2x10-21

-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Ballast	G10Qb-T5/2x14w
Ballast	G10Qb-T5/1x38w
Ballast	2G11-L/1x36w
Ballast	G10Qb-T5/2x10w
Ballast	G10Qb-T5/1x16w
Ballast	G13-T8/1x36w
Fabricant	BEASUN
Fréquence	50/60
Hauteur	30
Longueur totale	135
packing largeur	22
packing poids	54
Plage d'intensite de sortie	0.38-0.43
Poids	0.08
Tension d'entrée	99-264

Description

ballast pour 1lampe

GPH793T5 GPH843T5 PL-L 36w TUV36T5 TUV36T8

ballast pour 2lampes

GPH212T5

GPH287T5

15/12/2025



FICHE PRODUIT référence: A030110061201

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

GPH303T5 GPH436T5 TUV11T5 TUV16T5

> ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com