Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

DRIVER PERFORMANCE 30W 220-240 24V

DRIVER PERFORMANCE 30W 220-240 24V



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Indice de protection	20
-Z4 - Emplacement	Capoté	Largeur	40.00
-Z4 - Technologie	LED	Longueur totale	162
-Z5 - Matériel	LED Driver	Normes - Homologations	CE
Alimentation	Secteur français	Plage d'intensité de sortie ma	1250
Classe électrique	II	Plage de fonctionnement	-20 +45
Fabricant	LEDVANCE	Poids	0.115
Fréquence	50/60	Puissance	30
Gamme	Tension Constante (Volts)	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Non	Tension de sortie	24
Hauteur	29	Type de tension de sortie	AC

Description

Avantages du produit

Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
Excellent rapport prix/performance
Installation rapide et simple
Bonne efficacité et fiabilité

Caractéristiques du produit

Disponible en 30 W, 60 W, 120 W, 150 W, 200 W et 250 W
Serre-câble intégré pour une installation indépendante
Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
Type de protection : IP20
Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Surchauffe réversible, surcharge, court-circuit et protection contre les circuits ouverts

Zones d'application

Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
Pour les installations SELV intérieures
Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com