



W4,3 Tube FM 8w 6000K /860



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Ballast Electronique	Classe énergétique	G
Culot	W4.3	Diamètre	7
Durée de vie	10000	Fabricant	Ledmaxx
Flux	500	Forme	Tube
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Largeur	7	Longueur totale	320
packing hauteur	4	packing largeur	11
packing longueur	33.8	packing poids	0.377
packing qte	20	Poids	0.01
Puissance	8	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	6000		

Description

- Verre tapissé intérieurement de poudre fluorescente haut rendement à 3 bandes.
- Forme tube rectiligne extra miniature.
- Lumière très haute luminance, agréable et naturelle, à répartition homogène.

Instructions

1. Ne brancher le tube fluorescent miniature que sur ballast électronique spécialement conçu pour ces tubes et capables d'en contrôler toutes les conditions d'utilisation. En utilisant un ballast non adapté, l'extrémité du tube peut atteindre de très hautes températures (environ 350°C), et en fin de durée de vie, se rompre et occasionner inflammation, brûlure ou décharge.
1. Le tube en fonctionnement atteint des températures plus élevées que les autres tubes fluorescents. Pour éviter toute brûlure, ne pas toucher le tube en fonctionnement et attendre son refroidissement avant toute intervention.

-
1. Ne pas enlever ou mettre le tube en place, l'appareil sous tension, pour éviter électrocution ou brûlure.
 1. Lors de l'installation, éviter de briser le tube en le forçant. Eviter toute torsion ou cambrure.